

# armac-

## SERIA RACK ON-LINE PFI

UPS POWER FACTOR 1.0



UPS Armac R/1000I/PF1 serii PowerFactor 1.0 – zasilacz awaryjny zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach, którzy w przypadku braku prądu chcą bezpiecznie podtrzymać działanie sprzętu elektronicznego, zużywającego spore pokłady energii. Ciche działanie, duża żywotność baterii i wytrzymałość z nowym modelem R/1000I/PF1 możesz na to liczyć w szafie rack 19" i nie tylko.

### SPECYFIKACJA PRODUKTU:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Moc</b>                                    | 1 000 W           |
| <b>Moc pozorna</b>                            | 1 000 VA          |
| <b>PowerFactor</b>                            | 1                 |
| <b>Sprawność urządzenia</b>                   | 90 %              |
| <b>Typ obudowy</b>                            | Rack              |
| <b>Liczba gniazd</b>                          | 4                 |
| <b>Typ gniazda</b>                            | IEC C13           |
| <b>Liczba baterii</b>                         | 3                 |
| <b>Złącza</b>                                 | RS-232, USB Typ-B |
| <b>Złącze modułu bateryjnego</b>              | Tak               |
| <b>Pojemność baterii</b>                      | 9 Ah              |
| <b>Rodzaj baterii</b>                         | Kwasowo-ołowiowa  |
| <b>Napięcie baterii</b>                       | 12 V              |
| <b>Czas ładowania baterii</b>                 | 6 h               |
| <b>Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu</b>  | 10 min            |
| <b>Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu</b> | 5 min             |
| <b>Napięcie wejściowe</b>                     | 230 V             |
| <b>Zakres napięcia wejściowego</b>            | od 110 do 300 V   |
| <b>Zakres częstotliwości wejściowej</b>       | od 50 do 60 Hz    |
| <b>Napięcie wyjściowe</b>                     | 230 V             |
| <b>Zakres napięcia wyjściowego</b>            | od 220 do 240 V   |
| <b>Częstotliwość wyjściowa</b>                | 50 Hz             |
| <b>Automatyczna regulacja napięcia (AVR)</b>  | Tak               |
| <b>Postać fali (podczas pracy na baterii)</b> | Sinusoida         |
| <b>Poziom hałasu</b>                          | 50 dB             |
| <b>Oprogramowanie</b>                         | PowerManager II   |
| <b>Rozmiar</b>                                | 19"               |
| <b>Wysokość teleinformatyczna</b>             | 2 U               |
| <b>Wymiary</b>                                | 385 x 438 x 88 mm |
| <b>Waga</b>                                   | 13,5 kg           |
| <b>Waga baterii</b>                           | 7,05 kg           |

EAN-13: 5901969429985  
NR KAT.: R/1000I/PF1

Mimo dołączenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.